

Raspodjela frekvencijskog opsega 3600 - 3800 MHz

Opseg 3600-3800 MHz dijeli se na 28 dvosmjernih radio kanala sa kanalnim razmakom od 3,5 MHz i razmakom predaja/prijem od 100 MHz prema Preporuci CEPT/ERC/REC T/R 12-08, Anex B. Radio kanali sa rednim brojevima 1-6, 8-13, 15-20 i 22-27 grupišu se u četiri frekvencijska bloka širine 2x21 MHz, koji su namijenjeni za realizaciju fiksnog bežičnog pristupa na nacionalnom nivou. U postupku međunarodnog javnog tendera broj 02/2007 za realizaciju fiksnog bežičnog pristupa na nacionalnom nivou dodijeljen je jedan frekvencijski blok na način kako je to prikazano u Tabeli 2:

| Redni broj kanala | Blok | Širina bloka [MHz] | Donji opseg [MHz] | Gornji opseg [MHz] |
|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1-6 | A | 2 x 21 | 3601,0 – 3622,0 | 3701,0 – 3722,0 |
| 7 | zaštitni kanal | 2 x 3,5 | 3622,0 – 3625,5 | 3722,0 – 3725,5 |
| 8-13 | B | 2 x 21 | 3625,5 – 3646,5 | 3725,5 – 3646,5 |
| 14 | zaštitni kanal | 2 x 3,5 | 3646,5 – 3650,0 | 3746,5 – 3750,0 |
| 15-20 | C | 2 x 21 | 3650,0 – 3671,0 | 3750,0 – 3771,0 |
| 21 | zaštitni kanal | 2 x 3,5 | 3671,0 – 3674,5 | 3771,0 – 3774,5 |
| 22-27 | D | 2 x 21 | 3674,5 – 3695,5 | 3774,5 – 3795,5 |

Tabela 2- Raspodjela frekvencijskog opsega 3600 - 3800 MHz

Legenda

| | |
|--|-----------------|
| | Promonte |
| | Slobodno |